

# ACTIVA EASY

/ Carica e controllo: massima potenza col minimo ingombro



/ Compatto e intelligente. Piccolo e potente sistema di ricarica, mantentore di carica e tester a controllo elettronico. Carica e controllo delle batterie in un unico strumento. Consente di controllare la capacità d'avviamento e lo stato di carica della batteria ed il funzionamento dell'alternatore. Inoltre, mantiene la capacità d'avviamento del veicolo in caso di prolungati periodi di fermo. Un concentrato di funzionalità.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

/ Carica e conservazione della carica di tutte le batterie d'avviamento al piombo (piombo-acido, piombo-calcio, calcio-calcio, piombo-argento, gel, AGM, EFB, MF, ibride).

/ Funzione di controllo della capacità d'avviamento e del funzionamento dell'alternatore.

/ Indicazione dello stato di carica della batteria mediante barre sul display.

/ Possibilità di caricare batterie completamente scariche.

/ Vari cavi speciali e valigetta disponibili su richiesta come accessori (spina accendisigari, spina OBD II, cavo di carica con occhielli).

/ Basato sulla tecnologia Active Inverter Technology.

/ Sicurezza assoluta per veicolo, apparecchiature elettroniche di bordo e batteria grazie a sicurezza elettronica, protezione contro i cortocircuiti, protezione elettronica contro l'inversione di polarità, spegnimento di sicurezza e protezione contro il sovraccarico termico.

## SETTORI D'IMPIEGO

/ Autovetture (officine, show room, auto usate), motocicli, macchine agricole, auto d'epoca, caravan, barche, veicoli di pronto intervento.

## APPLICAZIONI

### CARICA

/ Activa Easy esegue la carica delle batterie in modo completamente automatico e senza rischi di danneggiamento. A carica completata, passa automaticamente alla carica di mantenimento per evitare lo scaricamento automatico della batteria. Il sistema di ricarica può restare costantemente collegato alla batteria con un consumo energetico minimo.

### CONTROLLO

/ Activa Easy rileva lo stato di carica e la capacità di avviamento della batteria.

### VERIFICA

/ Activa Easy verifica il funzionamento dell'alternatore: il display visualizza se la tensione generata rientra o supera i valori consentiti.

### SOSTITUZIONE

/ Se la batteria del veicolo viene smontata o sostituita, i dati salvati restano memorizzati (per es. impostazioni di radio, orologio, ecc.). Activa Easy sostituisce temporaneamente la batteria fungendo da alimentatore. I dati salvati restano memorizzati.



Volume di consegna: Scatola, caricabatterie, cavi di carica con pinze.



Accessori opzionali: Connettore accendisigari, cavo di rete, valigetta, supporto a parete

## DATI TECNICI ACCTIVA EASY

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Corrente di carica	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Capacità della batteria	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Tensione della batteria	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Tensione di rete +/- 15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Curva di carica	IUoU					
Classe di protezione	IP 30					
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	119 x 72 x 52 mm					
Peso	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Certificazione	CE, cTUVus (Canada/USA), PSE (Giappone), NSW (Australia)					
Fusibile di rete	Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Giappone: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A					
Classe di compatibilità elettromagnetica	B					

Informazioni sulle opzioni sono disponibili su richiesta.

/ Sistemi caricabatterie / Tecniche di saldatura / Energia solare

### TRE DIVISIONI, UNA SOLA PASSIONE: SUPERARE I LIMITI

/ Che si tratti di sistemi di ricarica, tecniche di saldatura o elettronica solare la nostra ambizione è una e inequivocabile: essere leader tecnologici e di qualità. Con oltre 3.000 dipendenti in tutto il mondo superiamo i limiti del fattibile, come dimostrano i nostri 737 brevetti attivi. Laddove gli altri avanzano per gradi, noi compiamo passi da gigante. Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito [www.fronius.com](http://www.fronius.com)



v02 2011 IT

**Fronius International GmbH**  
 Froniusplatz 1  
 4600 Wels  
 Austria  
 Telefono +43 7242 241-0  
 Fax +43 7242 241-952560  
[battery.chargers@fronius.com](mailto:battery.chargers@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)